

Наименование BB()-12/_ _ _ _ _M_C_S_-MCD_U_T_-EAL_ED_ _ _Y3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

☐ Выкатное <u>DM0</u> (аппаратная тележка);	☐ Выкатное <u>DM1</u> (Моторизированная тележка на $U_{\text{НОМ}} \sim / = 110 \text{ В}$);	☐ Выкатное <u>DM2</u> (Моторизированная тележка на $U_{\text{НОМ}} \sim / = 220 \text{ В}$);	
☐ Стационарное <u>F</u> ;	☐ Продольное с правым расположением силовых выводов <u>LR</u> ;	☐ Продольное с левым расположением силовых выводов <u>LL</u> ;	☐ Другое.....

* Только для межполюсного расстояния 210 и 275 мм
 ** Только с межполюсным расстоянием 275 мм
 *** Продольное исполнение с межполюсным расстоянием 150 и 180 мм невозможно

□ цепной – **С******

□ модульный – **М**

***** Выбирается автоматически в зависимости от номинальных характеристик

7. НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ ЦЕПИ УПРАВЛЕНИЯ:

электродвигатель привода – **М**; электромагнит включения – **С**; электромагнит отключения – **С**.

☐ отсутствие элемента – **0**
(M0C0S0);

☐ элемент с $U_{\text{НОМ}} \sim 110 \text{ В}$ –
1 (M1C1S1);

☐ элемент с $U_{\text{НОМ}} \sim 220 \text{ В}$ –
2 (M2C2S2).



8. КОМПЛЕКТ РАСЦЕПИТЕЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА:



☐ комплект с электромагнитами на $I_{\text{max}}=3\text{А}$ – **3** (MCD3);

☐ с электромагнитами на $I_{\text{max}}=5\text{А}$ – **5** (MCD5)*****.

☐ без расцепителя максимального тока – **0** (MCD0)



***** Установлен в стандартной комплектации



9. КОМПЛЕКТ ЗАЩИТЫ ПО МИНИМАЛЬНОМУ НАПРЯЖЕНИЮ

выкатное и стационарное исполнение:

☐ **U0** – отсутствует;

☐ **U1** – комплект с электромагнитом на $U_{\text{НОМ}} \sim 110 \text{ В}$;

☐ **U2** – комплект с электромагнитом на $U_{\text{НОМ}} \sim 220 \text{ В}$.

10. КОМПЛЕКТ ОБОГРЕВА ПРИВОДА

выкатное и стационарное исполнение:

☐ **T0** – отсутствует;

☐ **T1** – комплект на $U_{\text{НОМ}} \sim 110 \text{ В}$;

☐ **T2** – комплект на $U_{\text{НОМ}} \sim 220 \text{ В}$.

11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ БЛОКИРОВКА ПЕРЕМЕЩЕНИЯ ТЕЛЕЖКИ

выкатное исполнение:

☐ **EAL0** – отсутствует;

☐ **EAL1** – комплект с электромагнитом на $U_{\text{НОМ}} \sim 110 \text{ В}$;

☐ **EAL2** – комплект с электромагнитом на $U_{\text{НОМ}} \sim 220 \text{ В}$.

12. КОМПЛЕКТ БЛОКИРОВКИ ВКЛЮЧЕНИЯ

выкатное, стационарное и продольное исполнение:

☐ **ED0** – отсутствует;

☐ **ED1** – комплект с электромагнитом на $U_{\text{НОМ}} \sim 110 \text{ В}$;

☐ **ED2** – комплект с электромагнитом на $U_{\text{НОМ}} \sim 220 \text{ В}$.

13. НАЛИЧИЕ БЛОКИРОВКИ ДВЕРИ НА ТЕЛЕЖКЕ:

☐ стандартная тележка – **–**;

☐ с блокировкой установки рукоятки вката – **OL**;

☐ с блокировкой установки рукоятки вката и крючок блокировки двери – **OLK**.

14. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ:



14.1. ☐ неподвижный контакт (**только выкатное исполнение**).



14.2. ☐ шторочный механизм (**только выкатное исполнение**).



14.3. ☐ проходной изолятор (**только выкатное исполнение**).



14.4. ☐ направляющие для выкатной тележки (**только выкатное исполнение**).



В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ СТАЦИОНАРНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВХОДЯТ:

- моторный привод;
- катушка включения;
- катушка отключения;
- индикатор состояния взвода пружины;
- индикатор состояния выключателя;
- счетчик циклов коммутаций;
- клеммный ряд вторичных цепей;
- межполюсные диэлектрические перегородки (при м/п расстоянии 150 мм);
- катушки максимального тока 5А (2шт.) для организации схемы дешунтирования (по заказу возможна установка катушек на ток 3А, также возможно доукомплектование 3-ей катушкой дешунтирования);
- поворотные блокировки (2шт.) в упаковке (только в стационарном исполнении).

В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ВЫКАТНОГО ИСПОЛНЕНИЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВХОДЯТ:

- вместо клеммного ряда идет кабель управления вторичных цепей с 58- контактным штырьевым разъемом
- выкатная аппаратная тележка;
- контактная группа с втычными контактами типа «тюльпан»;
- рукоятка оперирования выкатным элементом.



В СТАНДАРТНУЮ КОМПЛЕКТАЦИЮ ВАКУУМНОГО ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ ПРОДОЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ ВХОДЯТ:

- моторный привод;
- катушка включения;
- катушка отключения;
- индикатор состояния взвода пружины;
- индикатор состояния выключателя;
- счетчик циклов коммутаций;
- клеммный ряд вторичных цепей;
- катушки максимального тока 5А (2шт.) для организации схемы дешунтирования (по заказу возможна установка катушек на ток 3А)*****;
- поворотные блокировки (2шт.) в упаковке (только в стационарном исполнении).

***** Невозможно для вакуумного выключателя с шириной лицевой панели 200 мм

ДАННЫЕ ЗАКАЗЧИКА

Название организации

ФИО

Должность

Контакты

Дата:

Количество, шт.: